II piętro

I piętro

Parter

Centralki oddymiania

C-od. nr2 500W

C-od. nr1 500W

hydrofornia p. poż. 5000W

zbiornik p. poż. 8000W

(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 5x6

YKY 5x10 (w ziemi)

(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x4

(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x4

R 303 25A

RB 338 40A

R 301 16A

R 301 16A

3szt.*B6

przełącznik faz PF-431

Q2

FRX 303 63 A + WW 361

05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ZASILANIE

TA sekcja p.poż.

w ścianie zewn.

4xLgY 16/RB 40

4xLgY 16/RB 40

w ścianie zewn.

20 kW

F 01

S 303 C-50*)

NHXH 4x1,5 FE180/E0

4xYKXS 1*150 mm² w PCV110

DPX3 250 A I_t = 210A

Q1

WW

4xYKXS 1*150 mm² /PCV110

TG

L=25m; $\Delta u\%$ = 0.25%

w ścianie zewn.

L=10m; $\Delta u\%$ = 0.1%

PWP1 parter

PWP2 parter

NKGs 4x1,5

TD Tablica dźwigu 5700W

WD FR 303 40A

YDYp 5x6

R 303 25A

3*S301 B6

LK-713

oświetlenie hall parter 1000W

-cr

ośw. pom. tech.

YDYżo 3x1,5

P312 C10

P312 C20

P312 B16

YDYżo 3x2,5

gniazda pom. tech. 2000W

oświetlenie klatki schodowej 1000W

-cr

YDYżo 3x1,5

P312 C10

P312 C10

YDYżo 3x1,5

kurtyna powietrzna GUARD 200W 320W

oświetlenie korytarzy 1000W

-cr

YDYżo 3x1,5

P312 C10

P312 C10

S301 C6

DEVIreg 850

YDYżo 3x1,5

kurtyna powietrzna GUARD 200W 320W

7" FR 321

7'

YKYżo 3x4

oświetlenie terenu

ośw. zewnętrzne ośw. elewacji 1000W

nr adresowy

5' 5" FR 321

6' 6" FR 321

YDYżo 3x1,5

P312 C10

P312 C16

S301 C6

K1 A1 A2 SM416 16A 230V 2NO N

YDYżo 3x1,5

kabel grzejny DEVIsnow 30T 600W

K2 A1 A2 SM416 16A 230V 2NO N

YDYżo 3x1,5

kabel grzejny DEVIsnow 30T 600W

oświetlenie awaryjne klatki schodowej 50W

EW2 AW2 M2

YDYżo 3x1,5

P312 C10

S301 C6

M250

K3 A1 A2 SM416 16A 230V 2NO N ster.

YKSY 5x1,5

YKY 3x2,5

P1 M 1~

pompa odwadniająca 1000W

oświetlenie awaryjne korytarzy 50W

EW2 AW2 M2

ośw. AW pom. tech.

AW1 AW1

YDYżo 3x1,5

P312 C10

S301 C6

M250

K4 A1 A2 SM416 16A 230V 2NO N ster.

YKSY 5x1,5

YKY 3x2,5

P2 M 1~

pompa odwadniająca 1000W

gniazda wtykowe kl. sch., korytarze 2000W

EW2 AW2 M2

YDYżo 3x2,5

P312 B16

P312 C10

rozdzielnica węzła c.o. 6000W

YDYżo 5x6

R 303 25A

P312 C16

DOMOFON

centralka domofonów 500W

INTERCOM

centralka intercomu 500W

RACK GŁT

szafa RACK łącznica GŁT 500W

RACK RTV

szafa RACK RTV 2000W

UKŁAD SIECIOWY :

TN-C 400/230V 50Hz (zasilanie)

TN-S 400/230V 50Hz (odbiory)

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

BILANS MOCY TAdm:

Pi=(47 −14)=33 kW (bez obw. p.poż)

kz=0,6

cosfi=0,93

Ps=20,0kW

In=32A / 400V

WEKKA-PROJEKT

Barbara Leśniewska-Wekka

PRZEBUDOWA BUDYNKU

PO BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

wraz ze zmianą sposobu użytkowania z biurowego na biurowo- usługowy

z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ

na działce nr ew. 37/23 obręb 01-02

w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

Tytuł rysunku

SCHEMAT TABLICY ADMINISTRACYJNEJ TA

Faza projektu :

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant :
mgr inż. Mateusz Madej
upr. budowlane nr MAZ/0854/PWBE/16 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Sprawdzający :
mgr inż. Zbigniew Madej
upr. nr UAN- 8386/39/87 do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Data **15. 06. 2018 r.**

Nr arkusza **E-3**